

## Czujnik ruchu do paska LED 120st., 12V, max LED 60W, funkcja przyciemniania

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-260 | Ean: 5900378653394

ORNO



### OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu do paska LED 120st., 12V, max LED 60W, funkcja przyciemniania

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Max. obciążenie:                   | 60W LED  |
| Stopień ochrony (IP):              | 20   |
| Max. Obciążenie dla źródła LED:    | 60 W   |
| Napięcie zasilania:                | 12-24V   |
| Czujnik obecności:                 | Nie  |
| Kolor:                             | biały  |
| Montaż:                            | natynkowy  |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 50 mm  |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm):  | 37 mm  |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 31 mm  |
| Temperatura pracy:                 | -20~+40  |
| Inne cechy:                        | regulacja stopnia przyciemnienia w zakresie 10% - 100% |
| Kąt widzenia:                      | 120°   |
| Typ czujnika:                      | podczerwień  |
| Zasięg detekcji:                   | 10 m   |
| Regulacja natężenia światła LUX:   | Nie  |
| Regulacja czasu świecenia TIME:    | Tak  |
| Zakres regulacji TIME:             | 30 sek./120 sek./360 sek.                              |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS:   | Nie  |



