

SL

Vrtna svetilka AGAT LED s senzorjem gibanja

Navodila za uporabo


HR

AGAT LED vrtna svjetiljka sa senzorom pokreta


Upute za uporabu

Model: AD-OP-6111WLPMR4 / AD-OP-6111BLPMR4/ AD-OP-6111GLPMR4

04/2021



Namestitev/Montaža



Navodila za varno uporabo

Pred uporabo te naprave preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, iznčijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Napravo naj namesti izkušena oseba, ki je seznanjena z ustreznimi predpisi, ki veljajo za namestitev takšnih naprav v državi, ali električar. Ker se tehnični podatki lahko spremenijo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora za izdelek so na voljo na www.support.adviti.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememjanja priročnika – najnovješči priročnik lahko prenesete s spletnne strani www.support.adviti.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljaljite v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljaljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
7. Izdelka ni mogoče razstaviti. V primeru poškodbe vira svetlobe te ni mogoče odpraviti.
8. Poškodovano steklo ali zaščitni ovoj morate nemudoma zamenjati.
9. Najmanjša razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od točk in predmetov, ki jih osvetljuje.
10. Obstaja nevarnost električnega udara.
11. Izdelek ni združljiv z zatemnilniki osvetlitve.
12. V luč LED ne glejte od bližu.
13. Izdelek je skladen s standardom CE.
14. Razred zaščite II.
15. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
16. V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, žlezo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznavno in z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko predra rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Pomembne informacije pred namestitvijo

Pri izbiro mesta namestitve morate upoštevati naslednja merila:

- napravo mora namestiti izkušeni električar,
- naprave ne namestite na neravno podlogo,
- senzor ne sme biti usmerjen v osvetljene predmete (tj. bele barve) ali ne sme biti vir topote, saj lahko negativno vpliva na delovanje senzorja,
- naprave ne nameščajte v bližini virov elektromagnetnih motenj,
- naprave ne nameščajte nasproti odbojnih površin, tj. ogledal, oken itd.,
- svetilke ne nameščajte v bližini predmetov, ki jih lahko premaknejo močni vetrovi (drevesa, grmovje, zavesy itd.),
- prepričajte se, da so napajalni kabli ustrezno zaščiteni z ustreznimi varovalkami ali drugimi napravami, ki izklopijo napajanje v primeru preobremenitve,
- nečistoče na senzorju zmanjšajo razpon in občutljivost zaznavanja gibanja,
- sami ne smete popravljati naprave, pazite na varnost.

Predvidena uporaba/namen

Vrtno svetilko odlikuje izjemna trpežnost in kakovost. Če jo namestite na fasado ali betonsko ograjo na vrtu, ustvarja edinstvene svetlobne učinke. Moderne diode SMD LED zagotavljajo visoko energijsko učinkovitost in dolgo življenjsko dobo. Svetilka ima pasivni infrardeči senzor, ki se odzove na gibanje v polju zaznavanja, prav tako pa ima tudi senzor za poltempo (odvisno od nastavitev), ki vklopi osvetlitev le po potrebi. Potenciometri za prilagajanje: čas osvetlitve in intenzivnost osvetlitve.

Namestitvev

1. Izključite napajanje. Izklopite varovalke.
2. Pripravite opremo, potrebno za namestitev.
3. Odstranite obroč in odvijte vijake, s katerimi je pritrjeno steklo na luč. (Sl. 3)
4. Odstranite steklo in izvlecite žice skozi odprtine na podnožju. (Sl. 4)
5. Žice priključite skladno s sliko. (Sl. 5)
6. V steno izvrtajte luknje in podnožje z vijaki privijte na izbrano mesto.
7. Namestite steklo na podnožje.
8. Vključite napajanje in preskusite napravo.

Preskusite napravo

- Gumb TIME obrnite v najmanjši položaj. Gumb LUX obrnite v največji položaj (sonce) – glejte priloženo skico.
- Vklipopje napajanje. Svetilka na začetku nima signala. Po 30-sekundnem ogrevanju svetilka začne svetiti. Če sprejema induksijski signal, se bo vklipopje. Ko nima drugega induksijskega signala, svetilka preneha svetiti v pribl. 10 sekundah ± 3 sekunde.
- Gumb LUX obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v najmanjši položaj (luna). Če je osvetlitev prostora večja od 3 LUX, svetilka ne bo svetila. Če je osvetlitev prostora manjša od 3 LUX (tema), senzor deluje. Ko nima drugega induksijskega signala, svetilka preneha svetiti v pribl. 10 sekundah ± 3 sekunde.

Opomba: če senzor preskušate podnevi, obrnite gumb »LUX« v položaj »SUN« (sonce), sicer senzorska svetilka ne more delovati!

Tehnični podatki

1. Isključite uredaj. Da biste to učinili, odspojite osigurače.
2. Pripremite opremo potrebno za montažo.
3. Odstranite prsten i odvijte vijke koje prizvrščuju sjenilo svjetiljke (sl. 3.).
4. Odstranite sjenilo svjetiljke i povucite žice kroz rupe u postolju (sl. 4.).
5. Spojite žice sukladno dijagramu (sl. 5.).
6. Izbušite rupe u zidu i pričvrstite postolje vijcima na željeno mjesto.
7. Pričvrstite sjenilo na postolje.
8. Uključite uredaj in testirajte ga.

Tehnologija senzorja

Nominalna napetost: 230 V~, 50 Hz

Tip senzorja gibanja: PIR (infrardeči)

Napajanje: 10 W

Kot zaznavanja: 140°

Svetlobni tok: 800lm

Hitrost zaznanega predmeta: 0,6–1,5 m/s

Vir svetlobe: LED SMD

Razpon zaznavanja: 9 m

Barvna temperatura: 4000 K

Prilagodljiv senzor za dnevno svetlobo: <3–2000 lux

Barva svetlobe (oznaka): nevtralno bela

Prilagodljiva nastavitev časa: najmanj 10 sekund ± 3 sekunde; največ

Indeks barvnega razpona Ra/CRI: 85

5 minut ± 1 minuta

Kot svetlobnega snopa: 120°

Življenska doba L70/B50: 50 000 ur

Zaščita pred vdorom tekočine IP: IP54

Število vklipov: 100 000

Zaščita proti udarcem IK (odpornost proti udarcem): IK08

Delovna temperatura: -20 °C + +40 °C

Material ohišja: PC

Mere: Ø210/49 mm

Neto teža: 0,4 kg

Varnost in vzdrževanje

Vzdrževalna dela izvajajte po izklopu napajanja.

Vse nečistoče, ki se nabirajo na ohišju svetilke zaradi normalne uporabe, morate obrisati z vlažno krpo in običajnim čistilom.

Ne uporabljajte kemičnih čistil ali topil.



AGAT LED vrtna svjetiljka sa senzorom pokreta

Upute za uporabu

Upute za sigurnu uporabu

Prije korištenja uredaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uredajem. Uredaj mora montirati stručna osoba koja ima iskustva s relevantnim odredbama vezanimi na montažu koje su na snazi u državi o kojoj se radi ili električar. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Dodatne informacije i tehnička podrška vezana uz proizvod dostupne su na www.support.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno-Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa - najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.support.adviti.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
2. Uredaj se ne smije zaroniti v vodu niti u druge tekućine.
3. Nemojte prekrivati uredaj dok je uključen.
4. Uredaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Uredaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
6. Uredaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
7. Uredaj se ne smije rastavljati. U slučaju oštećenja izvora svjetla, uredaj se ne može popraviti.
8. Okrnuta kugla, zaslon ili zaščita moraju se odmah zamjeniti.
9. Minimalna udaljenost rasvetnog tijela (njegovog izvora svjetlosti) od mesta i objekata koje osvjetjava.
10. Razisk od električnog udara.
11. Uredaj nije kompatibilan s prigušivačima svjetla.
12. Ne gledajte u LED svjetla izblizu.
13. Proizvod je u sukladnosti s CE standardom.
14. Razina zaštite II.
15. Uredaj se može montirati u unutarnjim i vanjskim prostorima.

16. U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljudе i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom putu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištenе opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!

Važne informacije prije montaže

Kod odabira mesta za montažu, sljedeći kriteriji moraju se uzeti u obzir:

- uređaj mora montirati električar s iskustvom,
- izbjegavajte montažu svjetiljke na neravne površine,
- senzor ne smije biti usmјeren prema osvjetljenjem u vrlo svijetlim predmetima (npr. bijelim) ili izvorima topline jer će to negativno utjecati na rad senzora,
- nemojte postavljati svjetiljku blizu jakih izvora elektromagnetskih interferencija,
- nemojte postavljati svjetiljku sa suprotne strane od vrlo reflektirajućih površina poput ogledala, prozora itd.,
- nemojte postavljati svjetiljku blizu predmeta koje jak vjetar može pomaknuti (staba, grmlje, zastori itd.),
- osigurajte da kabeli za napajanje imaju adekvatnu prenaponsku zaštitu u obliku prikladnih osigurača ili drugih uređaja za isključenje napajanja u slučaju preopterećenja,
- prijavština na optici senzora smanjuje domet i osjetljivost senzora pokreta
- popravke nemojte izvoditi sami jer tako ugrožavate svoju sigurnost.

Namijenjena uporaba/svrha

Vrtna svjetiljka visoke je trajnosti i kvalitete. Postavljena na fasadu zgrade ili betonsku ogradu u vrtu, kreira jedinstvenu atmosferu osvjetljenja. Moderna SMD LED svjetla jamči visoku energetsku učinkovitost i dug radni vijek uređaja. Opremljena je pasivnim infracrvenim senzorom koji reagira na pokrete unutar dometa, a senzor sumraka (ovisno o postavkama) uključuje svjetlo samo kada je ono potrebno. Potenciometri za podešavanje: vrijeme osvjetljenja i intenzitet svjetla.

Montaža

1. Isključite uređaj. Da biste to učinili, odspojite osigurač
2. Pripremite opremu potrebnu za montažu.
3. Odstranite prsten i odvijte vijke koje pričvršćuju sjenilo svjetiljke (sl. 3.).
4. Odstranite sjenilo svjetiljke i povucite žice kroz rupe u postolju (sl. 4.).
5. Spojite žice skladno dijagramu (sl. 5.).
6. Izbušite rupe u zidu i pričvrstite postolje vijcima na željeno mjesto.
7. Pričvrstite sjenilo na postolje na stopru.
8. Uključite uređaj i testirajte ga.

Testiranje uređaja

- Okrenite gumb TIME u položaj minimum. Okrenite gumb LUX u položaj maksimum (SUN - sunce) - pogledajte sliku pored.
- Uključite uređaj; svjetiljka neće imati signala u početku. Nakon zagrijavanja, približno 30 sek, svjetiljka će početi raditi. Ako zaprimi induksijski signal svjetiljka će se upaliti. Kada više nema induksijskog signala, svjetiljka će prestati raditi unutar 10 sek ±3 sek.
- Okrenite gumb LUX u položaj suprotno od smjera kazaljke na satu na minimum (MOON - mjesec). Ako je osvjetljenje okoline veće od 3 LUX, svjetiljka ne bi trebala raditi. Ako je osvjetljenje okoline manje od 3 LUX (mrak), senzor će raditi. Kada više nema induksijskog signala, svjetiljka će prestati raditi unutar 10 sek ±3sek.

Napomena: kada testirate uređaj na dnevnom svjetlu, molimo da okrenete gumb LUX u položaj (SUN - sunce) jer, u suprotnom, senzor neće raditi!

Tehnički podaci

Tehnologija senzora

Nazivni napon: 230 V~, 50 Hz

Vrsta senzora pokreta: PIR (infracrveni)

Snaga: 10 W

Kut otkrivanja: 140°

Svjetlosni tok: 800lm

Brzina detektiranog objekta: 0,6 - 1,5 m/s

Izvor svjetla: LED SMD

Doseg otkrivanja: 9 m

Temperatura boje: 4000 K

Podesivi senzor za dnevno svjetlo: <3-2000 lux

Boja svjetla (oznaka): neutralna bijela

Podesiva postavka vremena: min. 10sek ± 3sek; maks. 5min ± 1min

Indeks uzvratne boje Ra/CRI: 85

Kut snopa svjetlosti: 120°

Vijek trajanja L70/B50: 50 000 h

Broj ciklusa izmjene: 100000

Stupanj zaštite elektroničke opreme IP: IP54

Stupanj zaštite od udara IK (otpornost na udar): IK08

Radna temperatura: - 20°C + 40°C

Materijal kućišta: PC

Dimenzije: Ø210/49mm

Neto težina: 0,4 kg

Sigurnost i održavanje

Održavanje se smije raditi tek nakon isključenja izvora napajanja električnom energijom.

Onečišćenja na kućištu rasvjetnog tijela koja su rezultat uobičajene uporabe trebaju se očistiti vlažnom krpom i široko dostupnim sredstvima za čišćenje.

Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala.
