

| |
|---------------------------------|
| OR-GM-9001/B-G |
| OR-GM-9001/B-G(GS) |
| OR-GM-9001/W-G |
| OR-GM-9001/W-G(GS) |
| ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. |
| ul. Rolników 437 |
| 44-141 Gliwice |
| tel. 32 43 43 110 |

**(HR) Upute za uporabu i postavljanje
(SL) Navodila za uporabo in namestitev**

(HR) VAŽNO!

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem.

Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete.

Najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.orno.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Uredaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
2. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
3. Uredaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
4. Uredaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
6. Uredaj je predviđen za uporabu u unutarnjim prostorima.
7. Uredaj je predviđen za uporabu u suhom okruženju.
8. Uredaj je predviđen za uporabu s najvećim opterećenjem.

(SL) POMEMBNO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, iznčijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustreznih namestitiv ali delovanja naprave.

Ker se tehnični podatki lahko spremenijo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.


Najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletnne strani www.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
2. Pred vsemi ukrepi na izdelku izključite električno napajanje.
3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekućine.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohisje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Naprava je namenjena za namestitev v notranjih prostorih.
7. Naprava je primerna za uporabo le v suhem okolju.
8. Naprava je zasnovana tako, da deluje z maksimalno obremenitvijo.


| | | |
|---|-----------|--|
|  | HR | Otpadni električni proizvodi proizvedeni nakon 29. srpnja 2005. ne smiju se odlagati s kućanskim otpadom. Molimo, reciklirajte gdje postoje prikladna mesta za prikupljanje otpada. Savjete vezane uz recikliranje potražite kod lokalnih vlasti ili trgovca. Neto težina: 0,446 kg |
| | SL | Odpadnih električnih izdelkov, izdelanih po 29. juliju 2005, ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke. Reciklirajte, kjer so na voljo ustrezna zbirna mesta. Vse informacije o recikliranju lahko pridobite pri lokalnemu organu ali prodajalcu. Neto teža: 0,446 kg |

07/2018


| Opis uređaja | Opis naprave |
|---|---|
| Moderni set od dvije utičnice 2P+Z za uporabu ispod i unutar ormarića te u vitrinama. | Sodoben komplet dveh vtičnic 2P+Z se lahko uporablja pod in v omaricah ter vitrinah. |
| MONTAŽA | NAMESTITEV |
| Utičnica za nameštaj mora se spojiti na mrežu s uzemljenjem. Potrebno je isključiti napajanje mreže prilikom spajanja utičnice za nameštaj. Dovodna žica je okrugla, s vodičima presjeka $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Dovodna žica ima tri vodiča: žuto-zeleni, plavi i smeđi. Prvo spojite žicu za uzemljenje na žuto-zeleni vodič, zatim spojite neutralnu žicu na plavi vodič te potom spojite žicu pod naponom na smeđi vodič. 1. korak: Odredite mjesto gdje ćete postaviti proizvod i pružite kablove kroz rupe u ormariću. 2. korak: Ravnim odvijačem nježno odvijte prednju ploču (sl. 2) te je odstranite (označen je utor za odvijač). 3. korak: Postavite kućište utičnica na odabrano mjesto koristeći četiri vijka (sl. 3). 4. korak: Nakon postavljanja poravnajte utičnice ili prekidač te postavite prednju ploču na njih tako da ju pritisnete na kućište. 5. korak: Spojite okrugli kabel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ na mrežu. | Pohištveno vtičnico morate priključiti na ozemljeno omrežje. Na mestu, kjer boste priključili pohištveno vtičnico, morate izključiti napajanje omrežja. Vhodna žica je okrogla, premer prevodnika je $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$. Vhodni kabel ima tri prevodnika: rumeno-zelenega, modrega in rjavega. Najprej povežite ozemljivo žico z rumeno-zelenim prevodnikom, nato priključite neutralno žico z modrim prevodnikom, nato pa aktivno žico povežite z rjavim prevodnikom. 1. korak: Določite mesto namestitev in kable povlecite skozi luknje v omarici. 2. korak: Z ravnim izvijačem nežno odvijte sprednjo ploščo (sl. 2), nato jo odstranite (označen je utor, kamor morate vstaviti izvijač). 3. korak: S širimi vijaki namestite ohišje vtičnice na izbranem mestu (sl. 3). 4. korak: Po namestitev poravnajte vtičnice in stikalo ter sprednjo ploščo položite nanje tako, da jo potisnite na ohišje. 5. korak: Okrogli kabel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ povežite z omrežnim sistemom. |




Sl. 1 Dimenzije/Sl. 1 Dimenzijs



Sl. 2/Sl. 2



Sl. 3/Sl. 3



Sl. 4/Sl. 4

| Tehnički podaci: | Tehnični podatki: |
|--|---|
| Izvor napajanja: 230V~, 50 Hz Broj utičnih mesta: 3 Vrsta utičnice: 2P+Z Jakost struje: 16 A. Vodič: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m) Razina zaštite: IP20 Klasa zaštite: I Postavljanje na standardno zapaljive površine: DA Postavljanje na namještaj: DA Izlazna snaga utičnice: 3680 W | Vir napajanja: 230 V~, 50 Hz Število vtičnic: 3 Vrsta vtičnice: 2P+Z Tok: 16 A Prevodnik: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m) Stopnja zaštite: IP20 Razred zaštite: I Namestitev na normalno gorljive površine: DA Namestitev na pohištvo: DA Izhodna moč vtičnice: 3680 W |
| Cišenje i održavanje | Cišenje in vzdrževanje |
| Zaštitite kablove od gnječenja, grebanja, pretjeranog savijanja i drugih radnji koje mogu uzrokovati oštećenje izolacije. Čistite suhom in čistom tkaninom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine. | Napajalne kable zaščitite pred zmečkanjem, odgrinami, prekomernim upogibanjem in drugimi vplivi, ki lahko poškodujejo izolacijo. Očistite s suho in čisto krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil. |