

Model:
OR-GM-9002/B-G, OR-GM-9002/B-G(GS)
OR-GM-9002/W-G, OR-GM-9002/W-G(GS)
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Rolników 437
 44-141 Gliwice, POLAND
 tel. (+48) 32 43 43 110

(SL) Pohištvena vtičnica s stikalom
 (HR) Utičnica za namještaj s prekidačem

(SL) NAVODILA ZA VARNO UPORABO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
2. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Ta izdelek je namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
7. Naprava je le primerna za uporabo v suhem okolju.
8. Izdelek je zasnovan za uporabo znotraj največjih meja obremenitve.

(HR) UPUTE ZA SIGURNU UPORABU!

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija uzrokuje gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. Budući da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda te uvođenje različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršavanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Najnoviju verziju uputa za uporabu možete preuzeti na www.orno.pl. Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
2. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
3. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
4. Uređaj se ne smije koristiti ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Uređaj ne smijete otvarati niti popravljati sami.
6. Uređaj je predviđen za uporabu u unutarnjim prostorima.
7. Uređaj se može koristiti isključivo u suhim prostorima.
8. Uređaj je predviđen za uporabu u okviru ograničenja maksimalnog opterećenja.

	HR	<p>U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvojati od drugog otpada. Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenju obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!</p>
	SL	<p>V svakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjске odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdrave ljudi!</p>

07/2021

SL	HR
Opis naprave	Opis uređaja
Sodobna vtičnica s stikalom se lahko uporablja pod in v ormaričih ter vitrinah.	Ova moderna utičnica s prekidačem može se koristiti ispod ormarića, u ormarićima i vitrinama.
NAMESTITEV	MONTAŽA
<p>Pohištvno vtičnico morate priključiti na ozemljeno omrežje. Na mestu, kjer boste priključili pohištveno vtičnico, morate izključiti napajanje omrežja. Vhodna žica je okrogla, premer prevodnika je 3 x 1,5 mm². Vhodni kabel ima tri prevodnike: rumeno-zelenega, modrega in rjavega. Najprej povežite ozemljitveno žico z rumeno-zelenim prevodnikom, nato priključite nevtralno žico z modrim prevodnikom, nato pa aktivno žico povežite z rjavim prevodnikom.</p> <p>1. korak: Določite mesto namestitve in kable povlecite skozi luknje v omariči.</p> <p>2. korak: Z ravnim izvijačem nežno odvijte sprednjo ploščo (sl. 2), nato jo odstranite (označen je utor, kamor morate vstaviti izvijač).</p> <p>3. korak: S štirimi vijaki namestite ohišje vtičnice na izbranem mestu (sl. 3).</p> <p>4. korak: Po namestitvi poravnajte vtičnice in stikalo ter sprednjo ploščo položite nanje tako, da jo potisnete na ohišje.</p> <p>5. korak: Okrogli kabel 3 x 1,5 mm² povežite z omrežnim sistemom.</p>	<p>Utičnica za namještaj spaja se na sustav električne energije domaćinstva opremljen uzemljenjem. Potrebno je isključiti napajanje tamo gdje spajamo utičnicu za namještaj. Naponski kabel je okrugao s vodićima mjera 3 x 1,5 mm². Naponski kabel ima tri vodića: žuto-zeleni, plavi i smeđi.</p> <p>Prvo spojite žicu za uzemljenje na žuto-zeleni vodić, potom spojite neutralnu žicu na plavi vodić i na kraju, spojite žicu pod naponom na smeđi vodić.</p> <p>Korak 1: Odredite mjesto za montažu i provedite kabele kroz rupe u ormariću.</p> <p>Korak 2: S pomoću ravnog odvijaća nježno izravnajte prednju ploču (sl. 2.) i uklonite je (odvijać treba ići u udubljenje).</p> <p>Korak 3: Postavite kućište utičnice na odabrano mjesto s pomoću četiri vijaka (sl. 3.).</p> <p>Korak 4: Nakon montaže, poravnajte utičnice ili prekidać i stavite prednju ploču na njih tako što ćete je utisnuti u kućište.</p> <p>Korak 5: Spojite okrugli kabel 3 x 1,5 mm² na sustav električne energije domaćinstva.</p>
Sl. 1/SI. 1	Sl. 2/SI. 2
Sl. 3/SI. 3	Sl. 4/SI. 4
SL	HR
Tehnički podatki:	Tehnički podaci
Nominalna napetost: 230 V~, 50 Hz	Nazivni napon: 230 V~, 50 Hz

<p>Najv. tok: 16 A Največja obremenitev: 3680W Število vtičnic: 2 Standard za vtičnico: francoska (tipa E) - OR-GM-9002, z zaščitnim kontaktom (tipa F) - OR-GM-9002(GS) Vrsta vtičnice: 2P+E Parametri stikala: 10 A Kabel: 3 x 1,5 mm² (0,6 m) 2 x 0,75 mm² (0,3 m) Zaščita pred vdorom tekočine: IP20 Razred zaščite: I Namestitev na normalno gorljive površine: DA Namestitev na pohištvo: DA</p>	<p>Največa jakost struje: 16 A Maksimalno opterečenje: 3680 W Broj utičnih mjesta: Standard utičnice: Francuska (tip E) - OR-GM-9002, Schuko (tip F) - OR-GM-9002(GS) Vrsta utičnice: 2P+E Parametri prekidača: 10 A Kabel: 3 x 1,5 mm² (0,6m) 2 x 0,75 mm² (0,3 m) Stupanj zaštite elektroničke opreme: IP20 Razina zaštite: I Montaža na uobičajeno zapaljive površine: DA Montaža na površine namještaja: DA</p>
Čiščenje in vzdrževanje	Čiščenje i održavanje
<p>Napajalne kable zaščitite pred zmečkanjem, odrgninami, prekomernim upogibanjem in drugimi vplivi, ki lahko poškodujejo izolacijo. Očistite s suho in čisto krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topli.</p>	<p>Zaščitite kablove od gnječenja, grebanja, pretjeranog savijanja i drugih radnji koje mogu uzrokovati oštećenje izolacije. Čistite suhom i čistom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala.</p>