

UGRADNA UTIČNICA ZA NAMJEŠTAJ SA USB PUNJAČEM (ME) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OR-AE-1373, (Ref.19JX03)
OR-AE-1373(GS), (Ref. PGC03A)

Prije povezivanja i korišćenja uređaja, pročitajte ovaj Priručnik za upotrebu i sačuvajte isti za buduću upotrebu. U slučaju da nešto napisano ovdje nije jasno, kontaktirajte prodavca. Instalacija i aktivacija uređaja od strane korisnika je moguća pod uslovom da posjeduje osnovna znanja iz elektrotehnike i odgovarajući alat. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usljed nepravilne ugradnje ili rada uređaja. Svaka popravka ili izmjena koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije.


S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta.

Dodatne informacije o ORNO proizvodima su dostupne na www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog Priručnika. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene Priručnika - najnovija verzija Priručnika se može preuzeti sa www.orno.pl. Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava su zadržana u vezi sa ovim Priručnikom.


1. Isključite napajanje prije bilo kakvih aktivnosti na proizvodu.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
3. Ne koristite uređaj ako je oštećeno kućište ili žica.
4. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
5. Nemojte koristiti uređaj suprotno njegovoj prvobitnoj namjeni.
6. Pogodno samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.
7. Držati van domašaja djece.
8. Izbjegavajte kontakt sa vodom i drugim električnim provodnicima (npr. metalima).

Prije nego što uključite uređaj, uvjerite se da su parametri električnog kola u skladu sa njegovom tehničkom specifikacijom. U slučaju oštećenja žice, bezbjedno je odmah isključite. Ne koristite uređaj kada je žica oštećena. Trebalo bi da istu zamijeni profesionalni električar.

MONTAŽA



(1)



(2)



(4)

1. Ovaj uređaj je pogodan za unutrašnju instalaciju, unutar standardnih rupa za sto/radni sto.
2. Prije nego što instalirate uređaj unutar stola, koristite testeru za rupe (1) da izbušite odgovarajuće rupe na njegovoj površini. Prečnik rupe treba da bude 6 cm.
3. Kada je rupa pripremljena, okrenite montažni prsten ulijevo (3) i uklonite ga.
4. Stavite žicu za napajanje i tijelo utičnice unutar rupe.
5. Provučite montažni prsten kroz žicu za napajanje (2), zategnite ga do tijela utičnice i ispod stola ili radnog stola (3).
6. Povežite žicu za napajanje u utičnicu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Materijal: plastika

Izvor napajanja: 230V ~, 50Hz

Maksimalna struja: OR-AE-1373 (max. 10A), OR-AE-1373(GS) (max. 16A)

Tip utičnice: OR-AE-1373 (francuska, tip E), OR-AE-1373(GS) (Schuko, tip F)

Izlaz USB punjača: 5,0 V DC, 2,4 A (maksimalno 12,0 W)


Nivo zaštite od ulaska: IP20

Nominalno opterećenje: OR-AE-1373 (maksimalno 2300W), OR-AE-1373(GS) (maksimalno 3680W)

Tip žice: H05VV-F 3 x 1 mm² za OR-AE-1373, H05VV-F 3 x 1,5 mm² za OR-AE-1373(GS)

Dužina žice: 1,9 m

Neto težina: 0,31 kg



Prosječna aktivna efikasnost: 81,9%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10 %): 76,2%
Potrošnja energije bez opterećenja: 0.06W

Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme i samim tim potencijalni proizvođač opasnog otpada po ljude i životnu sredinu od prisustva opasnih materija, smješa i komponenti u opremi. S druge strane, otpadna oprema je vrijedan materijal, od koga možemo da recikliramo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo.

Simbol precrtane kante za smeće postavljen na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz nju ukazuje na neophodnost odgovornog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Ovako označeni proizvodi, pod prijetnjom kazne, ne smiju se odlagati u običan otpad zajedno sa drugim otpadom. Označavanje takođe znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine. Odgovornost korisnika je da otpadnu opremu preda na određeno sabirno mjesto na odgovarajući tretman. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u iznosu koji nije veći od nove kupljene opreme iste vrste. Informacije o raspoloživom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na informativnom mjestu prodavnice i u opštinskoj kancelariji. Pravilno rukovanje otpadnom opremom sprječava negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi!

PROIZVOĐAČ

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl