

Model: OR-GM-9001**OR-GM-9001(GS)**

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

Utičnica za namještaj**SMJERNICE ZA BEZBJEDNU UPOTREBU!**


Prije korišćenja uređaja pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Svaka popravka ili izmjena koju sami izvršite dovodi do gubitka garancije. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog nepravilne instalacije ili rada uređaja. S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo na izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Trenutnu verziju Priručnika možete preuzeti na www.support.orno.pl.

Sva prava na prevod i tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim Priručnikom su zadržana.


1. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj namjeni.
2. Prije bilo kakvih aktivnosti na proizvodu isključite napajanje.
3. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
4. Ne koristite uređaj ako je njegovo kućište oštećeno.
5. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga sami.
6. Uređaj je namijenjen za unutrašnju upotrebu.
7. Uređaj je prikidan samo za upotrebu u svom okruženju.
8. Uređaj nije namijenjen za rad izvan okvira maksimalnog opterećenja.




■ Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a time i potencijalni proizvođač otpada opasnog za ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih supstanci, smjesa i komponenata u opremi. Sa druge strane, iskorišćena oprema je dragocjen materijal iz kojeg možemo povratiti sirovine poput bakra, kalaja, stakla, željeza i dr. Simbol prekrižene kante za smeće na opremi, ambalaži ili pratećim dokumentima znači da se proizvod ne smije bacati zajedno s drugim otpadom. Oznaka takođe znači da je oprema stavlјena na tržiste nakon 13. avgusta 2005. Korisnik je odgovoran predati otpadnu opremu na određeno mjesto za sakupljanje radi pravilne obrade. Informacije o dostupnom sistemu sakupljanja otpadne električne opreme mogu se naći na informativnom pultu prodavnice i u gradskoj / komunalnoj kancelariji. Odgovarajuće odlaganje korišćene opreme spriječiće negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi!

MONTAŽA


Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

OPIS

Moderan set od dvije 2P + Z mrežne utičnice. Namijenjeno za upotrebu ispod ormara, ormarića i vitrina.

MONTAŽA

Utičnica za namještaj mora biti spojena na električnu mrežu u domaćinstvu koja ima uzemljenje.

Prije ugradnje apsolutno je potrebno isključiti napon u mreži na koju je priključena utičnica za namještaj. Ulagani kabl je okrugao sa žicama presjeka $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$.

Ulazni kabl ima tri žice: žuto-zelenu, plavu i smeđu.

Prvo spojite žicu za uzemljenje sa žuto-zelenom žicom, zatim spojite neutralnu žicu na plavu žicu i na kraju spojite faznu žicu na smeđu žicu.

Korak 1: Odredite mjesto ugradnje i sprovedite kablove kroz otvore u ormaru.

Korak 2: Pomoću ravnog odvijača nježno odvojite prednju ploču (slika 2), a zatim je povucite (na naznačenom mjestu nalazi se žlijeb u koji treba umetnuti odvijač).

Korak 3: Postavite kućište utičnice na odabранo mjesto s četiri vijka (slika 3).

Korak 4: Nakon montaže poravnajte utičnice ili prekidač i stavite prednju ploču na njih pritiskom na kućište.

Korak 5: Priklučite okrugli kabl 3x1,5 mm² na kućni mrežni sistem.

TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon: 230V ~, 50Hz

Maks. struja: 16A

Maks. opterećenje: 3680W

Broj utičnica: 3

Standardne utičnice:

Francuski (tip E)-OR-GM- 9001, Šuko (tip F)-OR-GM-9001 (GS)

Tip utičnice: 2P+E

Kabl: 3x1,5 mm² (0,6m)

Stepen zaštite: IP20

Klasa zaštite: I

Ugradnja na normalno zapaljive površine: DA

Ugradnja na površine namještaja: DA

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Zaštitite napojne žice od priklještenja, abrazije, prekomjernog savijanja i drugih aktivnosti koje mogu oštetiti izolaciju. Za čišćenje koristite suvu i čistu krpu.

Ne koristite abrazive ili rastvarače.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl