

## Czujnik zmiernicowy na szynę DIN z hermetyczną zewnętrzną sondą w puszcze, 2-100 LUX

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-231 | Ean: 5901752483972

**ORNO**

### OPIS PRODUKTU

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, w momencie gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej ustawionego poziomu. Potencjometr do regulacji natężenia światła. Zewnętrzna sonda w hermetycznej obudowie podłączana przez dławicę PG7 kablem o długości max. 15 m, montaż na szynie DIN.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	3000
Stopień ochrony (IP):	20 / 65
Kolor:	biały
Montaż:	szyna DIN
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	35 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	66 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	90 mm
Kąt widzenia:	nie dotyczy
Typ czujnika:	zmierny
Zasięg detekcji:	nie dotyczy m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<2–100lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Nie
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

