

Czujnik ruchu 360st. IP20, 400W, mini, Ø76/20,2 mm

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-263 | Ean: 5900378654773

ORNO

OPIS PRODUKTU

Małogabarytowy czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	400
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	100 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø76 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø76 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	20.2 mm
Inne cechy:	wysokość montażu: 2,2-4m, MINI
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø8m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

