

Gniazdkowy czujnik ruchu 120st.

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-266 | Ean: 5908254806209



OPIS PRODUKTU

Urządzenie elektryczne mające na celu automatyzację włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych po wykryciu ruchu przy pomocy czujnika PIR. Załączanie odbywa się przy odpowiednim natężeniu światła.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	do gniazdka
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	45 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	98,3 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	81.5 mm
Temperatura pracy:	-20~+40
Kąt widzenia:	120°
Typ czujnika:	Gniazdkowy czujnik ruchu PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min,±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak



