

Bateryjny czujnik dymu, 9V DC, BSI

Marka: Orno | Symbol: OR-DC-630 | Ean: 5900378654537

ORNO


OPIS PRODUKTU

Czujnik jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania zamkniętych pomieszczeń pod kątem obecności dymu oraz do wczesnego wykrywania pożaru. Czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, sygnalizacja słabych baterii, zgodność z normą EN 14604: 2005 + AC1: 2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą BSI-KM514007

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaje wykrywanych zagrożeń:	dym
Sygnalizacja niskiego stanu baterii:	Tak
Rodzaj zasilania:	baterijne
Poziom głośności alarmu (dB):	85
Przycisk TEST:	Tak
Wyciszenie alarmu:	Nie
Napięcie zasilania:	1 x 9V DC
Sygnalizacja awarii:	Nie
Sygnalizacja końca okresu eksploatacji:	Nie
Bateria w zestawie:	Tak
Żywotność sensora:	10 lat
Wymiary - szerokość:	107 mm
Wymiary - wysokość:	35 mm
Spełniane normy:	EN 14604:2005/AC1:2008
Inne cechy:	certyfiakat BSI
Typ czujnika:	fotoelektryczny



