

Bezprzewodowy czujnik ruchu z sygnalizacją dźwiękową i świetlną, IP44, 300m, z możliwością rozbudowy do 16 sensorów, do 4 stref



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-MA-716 | Ean: 5908254805585



OPIS PRODUKTU

Czujnik ruchu PIR wysyła sygnał drogą radiową do centralki, która sygnałem dźwiękowym powiadamia o wykryciu ruchu w strefie chronionej oraz wyświetla numer aktywowanej strefy na ekranie. Funkcja learning system z 4 strefami umożliwia proste zalogowanie 16 czujników (4 czujniki na strefę). Stopień ochrony IP44 pozwala na montaż czujnika na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania nadajnika:	3 x AAA
Moc maksymalna nadajnika:	< 10mW
Poziom głośności dzwonka (dB):	80 dB
Rodzaj transmisji:	Bezprzewodowy
Napięcie zasilania:	3 x AA / zasilacz 5VDC
Wymiary nadajnika - szerokość:	60 mm
Kolor:	biały
Wymiary nadajnika - wysokość:	130 mm
Możliwość rozbudowy:	Tak
Wymiary nadajnika - głębokość:	52 mm
Wymiary - głębokość:	39 mm
Regulacja głośności:	Tak
Bateria w zestawie:	Nie
Wymiary - szerokość:	105 mm
Ilość dźwięków dzwonka:	35
Wymiary - wysokość:	105 mm
Sygnalizacja optyczna:	Tak
Kąt widzenia:	120°
Zasięg transmisji:	300
Stopień ochrony nadajnika:	IP44
Maksymalna ilość czujników:	16
Zasięg detekcji:	8 m





