

ZONDA LED EMERGENCY 12W/1,2W, plafon z czujnikiem ruchu, 800lm/80lm, IP20, 4000K, poliwęglan mleczny, biały

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-PL-391WLPMR4 | Ean: 5901752486720



OPIS PRODUKTU

Plafon przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, magazyny, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie itp. Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik ruchu pasywny podczerwieni oraz w diody LED SMD co gwarantuje dużą energooszczędność i długą żywotność plafonu. Czujnik zmierzchowy w zależności od ustawień załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest

taka potrzeba. Urządzenie wyposażone jest także w dodatkową, 3-godzinną funkcję oświetlenia awaryjnego, która załącza ON w przypadku zaniku napięcia. Oświetlenie to jest realizowane na oddzielnym obwodzie LED (6 diod LED o łącznej mocy 1,2W). Źródłem zasilania awaryjnego jest wbudowany akumulator litowy o napięciu 3,7V i pojemności 1500mAh. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: podstawa stop metalu, klosz poliwęglan (PC), nietłukący, mleczny.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	12 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Wymiary - głębokość:	67 mm
Wymiary - szerokość:	290 mm
Wymiary - wysokość:	290 mm
Inne cechy:	dodatkowe oświetlenie awaryjne 1,2W (DC), 80lm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>85
Kąt widzenia:	360°
Materiał klosza:	poliwęglan
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	6m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 3 min. ± 30 sek.

Regulacja zasięgu detekcji SENS:

Nie



