

Czujnik ruchu PIR Tuya Smart Wi-Fi

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-SH-17600/W | Ean: 5908254844393



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Do montażu ściennego: | Tak |
| Gatunek materiału: | Tworzywo termoplastyczne |
| Głębokość [mm]: | 50 |
| Kąt detekcji w poziomie [°]: | 100 |
| Kolor: | Biały |
| Kompatybilny z Amazon Alexa: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Powered by TUYA: | Tak |
| Kompatybilny z Asystentem Google: | Tak |
| Maksymalny zasięg na wprost [m]: | 4-8 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Minimalny czas załączenia [s]: | 60 |
| Model: | Czujnik ruchu |
| Napięcie znamionowe [V]: | 3 |
| Prąd sterowania [mA]: | <65 |
| Rodzaj napięcia: | DC |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
| Sterowanie zdalne: | Tak |
| Stopień ochrony [IP]: | IP20 |
| Szerokość [mm]: | 61 |
| Wykończenie powierzchni: | Błyszczący/Matowy |
| Wysokość [mm]: | 22.6 |
| Z elementem sygnalizacyjnym: | Tak |
| Z funkcją alarmu: | Tak |
| Zakres temperatury [°C]: | (0 - +50) |
| Ze zdalnym sterowaniem: | Tak |
| Baterie: | 2xAAA |
| Zasięg bezprzewodowy: | 18 m, otwarta przestrzeń |

| | |
|--|--------------|
| Szybkość wykrywania [m/s]: | 0,5-1 |
| Mocowanie: | Klej 3M |
| Zasilanie w trybie gotowości [μ A]: | <50 |
| Częstotliwość Wi-Fi: | 2,4 GHz |
| Moc Wi-Fi [μ A]: | <100 |
| Protokół bezprzewodowy: | 802.11 b/g/n |



