

## Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych oraz przyciskiem dzwonkowym, SUPER-WĄSKI, IP68, z przełącznikiem 3A



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-824 | Ean: 5908254819605



### OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych. To nowoczesne urządzenie współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, w których stosuje się system kontroli dostępu. Może również sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. Zamek ma 1 wyjście przełącznikowe i czytnik kart i breloków zbliżeniowych. Uprawnione osoby

mogą wejść do pomieszczenia lub budynku po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu. Mogą też skorzystać z wbudowanego przycisku dzwonkowego i poczekać, aż drzwi zostaną otwarte. Klawiatura zamka jest podświetlana, dlatego wprowadzanie kodów po zmroku nie stanowi problemu. Jej wytrzymała obudowa sprawia, że jest wyjątkowo odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zamek nadaje się do montażu natynkowego. Jest wyjątkowo wąski i można go z łatwością zamontować na słupku ogrodzeniowym. W zestawie dwie karty (OR-ZS-892) oraz dwa breloki (OR-ZS-890) zbliżeniowe.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Temperatura pracy:	-30~+60
Przycisk dzwonka:	Tak
Klawiatura dotykowa:	Tak
Typ:	Zamek Szyfrowy Dotykowy
Tryb pracy:	karta/kod
Stopień ochrony (IP):	68
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Napięcie zasilania:	12V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążalność:	3A
Montaż:	natynkowy
Max. ilość użytkowników:	1000
Wymiary - głębokość:	22 mm
Wymiary - szerokość:	45 mm
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Wymiary - wysokość:	149 mm
Szyfrator:	Tak
Częstotliwość:	125 kHz
Otwieranie telefonem:	nie
Podświetlenie:	Tak
Czytnik linii papilarnych:	Nie

