

Zamek szyfrowy dotykowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych IP68, 2 przełączniki 3A

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-827 | Ean: 5908254822711



OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy łączy w sobie funkcję dotykowej klawiatury kontroli dostępu, czytnika kart i breloków zbliżeniowych. To nowoczesne urządzenie współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, w których stosuje się system kontroli dostępu. Może również sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. Zamek ma 2 wyjścia przełącznikowe, które pozwalają na przykład sterować dostępem do furki i bramy wjazdowej z poziomu zamka szyfrowego. Uprawnione osoby mogą wejść do pomieszczenia lub budynku po odczytaniu karty lub wprowadzeniu kodu dostępu. Nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje

zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Obudowa zamka jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zamek nadaje się do montażu natynkowego. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfratora. W zestawie dwie karty (OR-ZS-892) oraz dwa breloki (OR-ZS-890) zbliżeniowe.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura pracy: | -45°C÷+55°C |
| Przycisk dzwonka: | Nie |
| Klawiatura dotykowa: | Tak |
| Typ: | Zamek Szyfrowy |
| Standard komunikacji: | EM |
| Tryb pracy: | karta / kod |
| Stopień ochrony (IP): | 68 |
| Rodzaj transmisji: | Przewodowy |
| Napięcie zasilania: | 12V DC |
| Ilość wyjść przekaźnikowych: | 2 |
| Obciążalność: | 1A / 1A |
| Kolor: | czarny |
| Montaż: | natynkowy |
| Max. ilość użytkowników: | 2000 |
| Wymiary - głębokość: | 24 mm |
| Wymiary - szerokość: | 70 mm |
| Czytnik zbliżeniowy: | Tak |
| Wymiary - wysokość: | 140 mm |
| Szyfrator: | Tak |
| Częstotliwość: | 125 kHz |
| Otwieranie telefonem: | nie |
| Podświetlenie: | Tak |

Czytnik linii papilarnych:

Nie



