

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, Poljska  
tel. (+48) 32 43 43 110, [www.orno.pl](http://www.orno.pl)  
NIP: 6351831853, REGON: 243244254

OR-SH-17510, OR-SH-17510(GS)

(HR) TUYA Smart Wi-Fi bežični razdjelnik s dvostrukom utičnicom

(HR) UPUTE ZA SIGURNU UPORABU!

Prije korištenja uređaja pročitajte ove upute za uporabu te ih čuvajte za kasnije. Proizvođač nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja ili rukovanja uređajem. Bilo kakav samostalni popravak ili modifikacija rezultirat će gubitkom jamstva. Kupac može samostalno montirati i pustiti opremu u rad ako ima osnovno znanje o elektroničkim sustavima i uporabi primjerenih alata. S obzirom na činjenicu da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalne kvalitete. Dodatne informacije o ORNO proizvodima dostupne su na [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. ne snosi odgovornost za posljedice nepridržavanja ovih Uputa. Orno Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa – najnoviju verzija uputa za uporabu možete preuzeti na [support.orno.pl](http://support.orno.pl). Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa za uporabu.

1. Uređaj se može upotrebljavati samo sukladno njegovoj namjeni.
2. Uređaj se ne smije uranjati u vodu niti u druge tekućine.
3. Proizvod je namijenjen za uporabu u zatvorenom prostoru.
4. Uređaj je namijenjen za uporabu u rasponu maksimalnog opterećenja.
5. Uređaj se ne smije koristiti ako mu je kućište oštećeno.
6. Ne otvarajte uređaj i ne popravljajte ga samostalno.
7. Isključite napajanje električnom energijom prije bilo kakvog rada na proizvodu.
8. Rizik od električnog udara.
9. Uređaj se može koristiti isključivo u suhim prostorima.
10. Razina zaštite I.
11. Nemojte prekrivati uređaj dok radi.
12. Nemojte spajati više strujnih razdjelnika.
13. USB priključke koristite samo za IT uređaje.



*U svakom kućanstvu koristi se električna i elektronička oprema koja predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš zbog opasnih tvari, mješavina te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim, korištena oprema predstavlja vrijedan materijal iz kojega možemo dobiti sekundarne sirovine, kao što su bakar, kositar, staklo, željezo i druge. Oznaka OEEO koja se nalazi na opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz opremu znači da je takvu električnu i elektroničku opremu potrebno odvajati od drugog otpada. Proizvodi s ovom oznakom ne smiju se svrstavati u obično smeće s drugim otpadom, a nepridržavanje se kažnjava novčanom kaznom. Oznaka također znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. kolovoza 2005. Odgovornost je korisnika da korištenu opremu zbrine na mjesto predviđeno za njegovu primjerenu obradu. Korištenu opremu također možete predati trgovcu ako ste kupili novi proizvod, ali količina te opreme ne smije biti veća od kupljene nove opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja elektroničke opreme kao otpada možete pronaći na informacijskom pultu u trgovini te u uredu lokalne uprave ili općine. Pravilno zbrinjavanje korištene opreme pomaže očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja!*

03/2024

TEHNIČKI PODACI

|                                        |                        |                   |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Komunikacijski sustav                  | bežični                |                   |
| WLAN frekvencija                       | 2,4 GHz (802,11 b/g/n) |                   |
| Maksimalna snaga odašiljanja           | < 100 mW EIRP          |                   |
| Nazivni napon:                         | 230 V~, 50 Hz          |                   |
| Maksimalna struja                      | 16 A                   |                   |
| Maksimalno opterećenje                 | 3680 W                 |                   |
| Broj utičnih mjesta                    | 2                      |                   |
| Standard utičnice                      | OR-SH-17510            | Francuski (tip E) |
|                                        | OR-SH-17510(GS)        | Schuko (tip F)    |
| Radna temperatura                      | -10 °C ~ +45 °C        |                   |
| Materijal                              | plastika               |                   |
| Stupanj zaštite elektroničke opreme IP | IP20                   |                   |
| Dimenzije                              | 108 x 53 x 82 mm       |                   |
| Neto težina                            | 0,17 kg                |                   |

## (HR) TUYA Smart Wi-Fi bežični razdjelnik s dvostrukom utičnicom

Tuya Smart Wi-Fi razdjelnik s dvostrukom utičnicom moderan je uređaj koji vam omogućuje učinkovito upravljanje dvama elektroničkim uređajima istodobno s jednom središnjom kontrolnom točkom. Zahvaljujući bežičnoj tehnologiji temeljenoj na Wi-Fi vezi i konfiguraciji s aplikacijom Tuya Smart, razdjelnik postaje iznimno funkcionalan, ali i estetski ugodan – eliminirajući potrebu za tradicionalnim kabelima. Sve što trebate učiniti je instalirati aplikaciju Tuya Smart na svoj pametni telefon, koja podržava Android i iOS, a zatim spojiti razdjelnik na svoj račun. Kontrola nad povezanim uređajima postaje iznimno praktična, ali i moguća s bilo kojeg mjesta u svijetu. Ugrađeni mjerač energije omogućuje vam detaljno praćenje i potpunu optimizaciju potrošnje električne energije putem pametne funkcije. Osim toga, zahvaljujući funkciji vremenskog rasporeda, možete programirati određene sate rada, što pridonosi uštedi energije i povećava učinkovitost vaših uređaja. Mogućnost programiranja radnog vremena, kontrole vremena rada uređaja i unošenja nasumičnih izmjena tijekom blagdana, prije svega, povećava sigurnost doma. Razdjelnik ima zaštitne kontakte. Bijelo kućište od visokokvalitetne plastike savršeno se uklapa u različite dizajne interijera, a intuitivna montaža omogućuje vam da uživate u rukovanju uređajima gotovo odmah.

### NAČIN RADA

Kako biste slobodno koristili sve značajke utičnice, morate spojiti uređaj na Wi-Fi mrežu i Tuya Smart račun. Prilikom uparivanja provjerite jesu li Wi-Fi i Bluetooth omogućeni na vašem telefonu.

1. Skenirajte QR kod ili pretražite aplikaciju Tuya Smart u trgovinama App Store ili Google Play te preuzmite aplikaciju. Nakon instalacije otvorite aplikaciju i izradite račun.
2. Priključite razdjelnik u utičnicu. Tipka na razdjelniku treba treperiti plavo – to znači da je uređaj u načinu uparivanja. Ako LED indikatori ne trepere, pritisnite i držite tipku oko 5 sekundi, a nakon otpuštanja tipke indikatori bi trebali treperiti.

**Napomena:** držanjem tipke uređaj se vraća na tvorničke postavke.

3. U aplikaciji odaberite gumb *Dodaj uređaj*. Vaš bi telefon trebao automatski detektirati novi uređaj. Kliknite ikonu *Dodaj* i slijedite upute u aplikaciji: prijavite se na odabranu Wi-Fi mrežu i strpljivo pričekajte da se postupak uparivanja dovrši. Kako biste osigurali bolji signal prilikom uparivanja uređaja, držite telefon blizu razdjelnika. Po završetku podešavanja uređaj će se spojiti na internet. Razdjelniku možete dodijeliti ime i dovršiti postupak klikom na *Završi*.

4. Nakon konfiguriranja uređaja možete slobodno upravljati razdjelnikom s telefona:

- daljinski upravljati napajanjem uključivanjem i isključivanjem razdjelnika u aplikaciji,
- kontrolirati svaku od dviju utičnica samostalno i odlučiti koja će se napajati u bilo kojem trenutku,
- postaviti rasporede rada i promatrati trenutnu potrošnju energije,
- konfigurirati aplikaciju glasovnim asistentom po vlastitom izboru i upravljati svojim uređajima glasovnim naredbama.



*Pojednostavljena izjava o sukladnosti*

Omo-Logistic Sp. z o.o. izjavljuje da je OR-SH-17510 TUYA Smart WiFi bežični razdjelnik s dvostrukom utičnicom sukladan Direktivi 2014/53/EU. Punom tekstu EU izjave o sukladnosti možete pristupiti putem sljedeće internetske adrese: [www.omo.pl](http://www.omo.pl).