

<b>OR-DB-YK-118</b> (RO) Manual de utilizare Sonerie OPERA fără fir (wireless)	<b>ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.</b> ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110
--	--

**Important!**

Înainte de a folosi dispozitivul, citiți acest manual de utilizare pe care vă recomandăm să îl păstrați pentru a putea fi consultat ulterior. Orice reparație sau modificare efectuată de către dumneavoastră poate duce la pierderea garanției. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nici o daună ce poate rezulta în urma instalării sau utilizării necorespunzătoare a aparatului. Ținând cont de faptul că datele tehnice pot fi modificate oricând, producătorul își rezervă dreptul de a schimba caracteristicile produsului și de a aplica diverse soluții fără a afecta parametrii produsului sau calitatea funcționării.

Versiunea cea mai recentă a acestui Manual de utilizare poate fi preluată de la adresa [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Toate drepturile de traducere/ interpretare și drepturile de autor asupra acestui manual sunt rezervate.

1. Nu folosiți dispozitivul în alt mod decât cel pentru care a fost creat.
2. Nu introduceți dispozitivul în apă sau în vreun alt lichid.
3. Nu acționați dispozitivul dacă este deteriorată carcasa acestuia.
4. Nu încercați să reparați dumneavoastră aparatul.





Conform reglementărilor legii din data de 29 iulie 2005 privind deșeurile electrice și electronice, acest aparat uzat nu trebuie dezafectat împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să îl depuneți la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor uzate. Masă netă: 0,05 kg

**Descriere și funcționare:**

Sonerie ușor de instalat, ideală pentru ușile de intrare în casă, în apartamente, în magazine etc. Poate fi utilizată și ca dispozitiv de avertizare de către persoanele în vârstă. Gradul de protecție IP44 permite instalarea butonului în exterior sau într-un loc cu umiditate ridicată. Sistemul de învâțare permite conectarea cu ușurința a unor transmisătoare superioare.

**Montare / Instalare**

Raza de acțiune a soneriei (distanța dintre buton și sonerie) depinde de condițiile mediului ambiant. Înainte de instalare, vă recomandăm testarea dispozitivului în locația unde va fi folosit, pentru a verifica dacă nu a fost afectată raza sa de acțiune.

<b>Funcționare</b>		
 Fig. 1 Schimbarea soneriei/ conectare	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cu ajutorul unei șurubelnițe (nu este inclusă) demontați capacul din spate al butonului BELL și scoateți protecția bateriei.</li> <li>2. Fixați (cu șuruburi sau cu adeziv) partea din spate a butonului pe suportul dorit.</li> <li>3. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii de la receptor și introduceți 3 baterii tip AAA (nu sunt incluse) respectând polaritatea corectă.</li> <li>4. Alegeți tonul de apel dorit și reglați volumul cu ajutorul butoanelor situate pe partea stângă a dispozitivului (receptorului) apăsând și eliberând butoanele pentru scurt timp.</li> </ol>	
 Fig. 2 Reglarea volumului soneriei / oprire	<b>Setarea unui buton pentru un anumit sunet de sonerie</b>	
	<b>Conectare</b>	<b>Deconectare</b>
	<p>Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde butonul pentru a schimba tonul de sonerie (fig. 1), apoi apăsați butonul dorit pentru conectare.</p>	<p>Apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde butonul de reglare a volumului soneriei (fig. 2), apoi apăsați butonul dorit pentru deconectare.</p>

<b>Specificații*:</b>	
Alimentare receptor :	3 baterii tip AAA (nu sunt furnizate)
Alimentare emițător :	1 x 23 A
Frecvență :	433,92 MHz
Transmisie :	Radio
Raza de acțiune în aer liber :	100 m
Volum :	50-90 dB
Gradul de protecție (etanșeizare) a emițătorului :	IP44
Dimensiunea receptorului (soneriei) :	78 x 86 x 34 mm
Dimensiunea emițătorului (componentei cu buton) :	40 x 86 x 20 mm
Greutatea receptorului (soneriei) :	0,07 kg
Greutatea emițătorului (componentei cu buton):	0,04 kg

**Declarația de conformitate  
nr. 11/N/2016 :**

Producătorul :  
ORNO-LOGISTIC S.R.L.  
Str. Katowicka, nr. 134, 43-190 Mikołów  
declară cu toată responsabilitatea că produsul:

Sonerie OPERA fără fir (wireless)

Model: OR-DB-YK-118

Cu următorii parametri tehnici:  
frecvența : 433,92 MHz  
alimentare senzor (receptor) : 3 x baterii AAA de 1,5 V  
alimentare emitor : 1 x 12 V c.c., A23

Îndeplinește cerințele esențiale cuprinse în dispozițiile Directivei Parlamentului și ale Consiliului European (cu modificările și completările ulterioare)  
RED 2014/53/EU  
RoHS 2011/65/EC

Evaluarea conformității s-a făcut relativ la următoarele standarde armonizate:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)  
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2013-08)  
ETSI EN 300 220-1 V2.1.1 (2012-05)  
ETSI EN 300 220-2 V2.1.2 (2012-05)

Această declarație de conformitate emisă pe baza rezultatelor pozitive ale testelor efectuate de către un laborator de testare certificat este esențială pentru etichetarea produsului ca marcă de comerț : CE  
Ultimele două cifre ale anului de atribuire a marcatului CE : 16

Semnătura autorizată:

Persoană autorizată :  
Nume : Aleksandra Owczarek  
Funcție : Președinte



Mikołów,  
la data de 08.23.2016

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
43-190 Mikołów, ul. Katowicka 134  
tel. 22 43 43 110 NIP 6351831853  
fax 22 43 59 224 KRS 0000438742  
REGON 24924254