

(RO) TUYA Smart Wi-Fi multiplă

(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului de către client sunt posibile dacă instalatorul are cunoștințe de bază despre sistemele electrice și utilizează unelte adecvate. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a efectua modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor cu privire la acest Manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul în afara scopului prevăzut.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
3. Produsul este destinat utilizării în interior.
4. Dispozitivul este proiectat să funcționeze cu intervalele sale maxime de sarcină
5. Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
6. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl reparați singur.
7. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate asupra produsului.
8. Risc de electrocutare.
9. Dispozitivul este potrivit numai pentru utilizare într-un mediu uscat.
10. Clasa de protecție I.
11. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
12. Nu conectați mai multe prelungitoare împreună.
13. Folosiți porturile USB doar pentru dispozitive IT.



Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul DEEE aplicat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoiul menajer împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost plasat pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru prelucrarea corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, predate vânzătorului, dacă se achiziționează un produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea echipamentului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil pentru echipamentele electrice uzate pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la primărie sau la biroul districtual. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

07/2024

DATE TEHNICE

Sistem de comunicare	fără fir	
Frecvența WLAN	2,4 GHz (802.11b/g/n)	
Putere maximă de transmisie	<100mW EIRP	
Tensiune nominală	230V~, 50Hz	
Curent maxim	16A	
Sarcină maximă	3680W	
Număr de prize	3	
Standard al soclului	OR-SH-17520	Franceză (tipul E)
	OR-SH-17520(GS)	Schuko (tip F)
Numărul de porturi USB	3 (2xUSB-A, 1xUSB-C)	
Putere totală de ieșire USB (port A+C)	5VDC (2,4A) max. 12,0W	
Cablu	H05VV-F 3x1,5mm ² (1,5m)	
Material	plastic	
Protecție la pătrundere IP	IP20	
Dimensiuni	288 x 60 x 37 mm	
Greutate netă	0,496 kg	
Eficiență activă medie	80,32%	
Eficiență la sarcină redusă (10%)	80,65%	
Consum de energie fără sarcină	0,09W	

(RO) TUYA Smart Wi-Fi multiplă

Prelungitorul cu trei prize Tuya Smart este soluția perfectă pentru cei care caută soluții moderne și, mai presus de toate, inteligente pentru casa lor. Datorită tehnologiei bazate pe conexiunea la Wi-Fi și configurarea cu aplicația Tuya Smart, controlul asupra dispozitivelor conectate devine extrem de convenabil, dar posibil și de oriunde din lume. Tot ce trebuie să faceți este să instalați aplicația Tuya Smart, care este compatibilă cu Android și iOS, pe smartphone, apoi să asociați prelungitorul cu contul dumneavoastră. În plus, cu funcția de programare a timpului, puteți programa ore specifice de funcționare, ceea ce contribuie la economisirea energiei și crește eficiența funcționării echipamentelor. Posibilitatea de a programa orele de funcționare, de a controla timpul de funcționare al aparatelor și de a face modificări aleatorii în perioadele de sărbători, mai presus de toate, crește siguranța locuinței. Prelungitorul are trei prize cu împământare, ceea ce asigură funcționarea în siguranță a dispozitivelor electrice conectate și protejează utilizatorii de potențiale pericole, cum ar fi electrocutarea. În plus, cele trei porturi USB încorporate (alimentate permanent) permit încărcarea ușoară a dispozitivelor mobile, iar comutatorul pornit/oprit ajută la deconectarea convenabilă și rapidă a alimentării la prize.

OPERAȚIUNE

Pentru a utiliza liber toate funcțiile prelungitorului, trebuie să conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi și la contul dvs. Tuya Smart. La conectare, asigurați-vă că WiFi și Bluetooth sunt activate pe telefon.

1. Scațați codul QR sau căutați aplicația Tuya Smart în App Store sau Google Play și descărcați aplicația. După instalare, deschideți aplicația și creați un cont.
2. Conectați prelungitorul la sursa de alimentare. Butonul de pe prelungitor ar trebui să clipească în albastru - aceasta înseamnă că dispozitivul este în modul de asociere. Dacă LED-ul nu clipește, apăsați și țineți apăsat butonul timp de aproximativ 5 secunde. După ce îl eliberați, lumina de fundal ar trebui să înceapă să clipească.

Nota: ținând apăsat butonul, dispozitivul se resetează la setările din fabrică.

3. În aplicație, selectați butonul Adăugare dispozitiv. Telefonul dvs. ar trebui să detecteze automat noul dispozitiv. Faceți clic pe pictograma Adăugare și urmați instrucțiunile din aplicație: conectați-vă la rețeaua Wi-Fi aleasă și așteptați cu răbdare finalizarea procesului de asociere. Pentru a asigura un semnal mai bun la asocierea dispozitivelor, țineți telefonul aproape de prelungitorul. După finalizarea configurării, dispozitivul se va conecta la internet. Puteți denumi prelungitorul și puteți finaliza procesul făcând clic pe Finalizare.

4. După configurarea dispozitivului, puteți controla liber prelungitorul de pe telefon:

- gestionează alimentarea de la distanță prin pornirea și oprirea prelungitorului în aplicație,
- controlează fiecare dintre cele trei prize independent și decide pe care să o alimenteze la un moment dat,
- stabilește programe de funcționare,
- Configurați aplicația cu un asistent vocal la alegere și controlați dispozitivele cu comenzi vocale.



Declarație de conformitate simplificată

Orno-Logistic Sp. z oo declară că prelungitorul Wi-Fi inteligent OR-SH-17520 TUYA este compatibil cu directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.orno.pl.