

Bezprzewodowy sterownik radiowy (RF) do taśm RGBW (wielokolorowych i białych taśm oświetleniowych LED) z pilotem w kolorze białym

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **LH-8/6** | Ean: **5904988901159**


OPIS PRODUKTU

Niezawodny sterownik LED, który kontroluje barwy świecenia taśmy RGBW lub modułów LED RGBW. Technologia RF (radiowa) umożliwia sterowanie zza ściany (to nie pilot na podczerwień). Wybrane funkcje: pierścień kolorów, efekty flash, smooth, stroboskop, łagodne przejścia, płynne ściemnianie i rozjaśnianie oraz wiele innych. Biały pilot w minimalistycznym, nowoczesnym designie pozwala na łatwą, intuicyjną obsługę.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	DC 12-24V
Max. obciążenie:	3A (na kanał)
Prąd wyjściowy:	18A dla 12V / 36A dla 24V
Moc wyjściowa:	144W/288W
Sterowanie:	pilot
Typ pilota:	RF (fale radiowe)
Szerokość kontrolera:	86 mm
Wysokość kontrolera:	45 mm
Głębokość kontrolera:	23 mm
Szerokość pilota:	110 mm
Wysokość pilota:	52 mm
Głębokość pilota:	23 mm