

## TOS LED 30W naświetlacz ogrodowy z PIR, 2200lm, IP65, 4000K, PC, biały

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6148WLR4** | Ean: **5908254817489**

**Adviti**



### OPIS PRODUKTU

Naświetlacz ogrodowy przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz, jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Może być stosowany również wewnątrz (garaże, hale). Źródłem światła są diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 15+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 10 metrów. Ruchoma obudowa pozwala

dostosować kąt świecenia do warunków pomieszczenia (poziomo 180°, pionowo 125°). Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne (-20 ~+40°C). Dostępne kolory: biały lub czarny. Oprawa jest wyposażona w wyjście przekaźnikowe, sterowane wbudowanym czujnikiem ruchu. Maksymalna obciążalność wyjścia: 210W (dla LED), co pozwala na zarządzanie 7 oprawami AD-NL-6148BL4 lub AD-NL-6148WL4.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	2200 lm
Moc:	30 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000K
Stopień ochrony (IP):	65
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Panel solarny:	Nie
Wymiary - głębokość:	199 mm
Wymiary - szerokość:	225 mm
Wymiary - wysokość:	187 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Kąt widzenia:	240°
Materiał klosza:	PC
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	5-10 m
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak

