

## FALANTE, dzwonek bezprzewodowy bateryjny, learning system, 38 dźwięków, 200m

Marka: **Virone** | Symbol: **DB-5** | Ean: **5908254828669**

**ViRONE**

### OPIS PRODUKTU

FALANTE to bezprzewodowy bateryjny dzwonek, który będzie doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących estetycznego, funkcjonalnego oraz wyjątkowo praktycznego produktu. Dzwonek wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz wysoką jakością wykończenia, dzięki czemu odbiornik z frontem materiałowym pięknie prezentuje się w każdym pomieszczeniu.

Duży zasięg w przestrzeni otwartej (200m) umożliwia umieszczenie odbiornika w dowolnym miejscu, w domu

lub mieszkaniu, a nadajnika na furtce lub przy drzwiach wejściowych. Prawdziwą zaletą produktu jest nieoczywista możliwość rozbudowy odbiornika o kolejne nadajniki, dzięki zastosowaniu rozwiązania Learning System.

Użytkownicy mogą również skorzystać z 4 stopniowej regulacji głośności dzwonka, dostosowując go do swoich potrzeb. Dodatkową zaletą będzie też odporność nadajnika np. na wilgoć (stopień ochrony IP44). Falante posiada 38 dostępnych melodii dzwonka do wyboru, co pozwala dostosować sygnał do preferencji użytkowników. Dzwonek daje również możliwość wyciszenia dźwięków i ograniczenia powiadamiania tylko do diody LED.

Dzwonek bezprzewodowy bateryjny FALANTE to idealny wybór dla osób, które cenią sobie funkcjonalność, estetykę oraz wygodę użytkowania, oraz chcą uniknąć konieczności instalacji przewodów zasilających, ingerencji w ściany, elewację lub ogród.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Bezprzewodowy:                             | tak             |
| Zasięg w terenie otwartym [m]:             | 200             |
| Częstotliwość [MHz]:                       | 433.92          |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki: | tak             |
| Inne cechy:                                | Learning System |

### Odbiornik:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Rodzaj prądu (odbiornik):        | DC    |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 4.5   |
| Typ i ilość baterii (odbiornik): | 3xAA  |
| Wbudowana bateria (odbiornik):   | nie   |
| Pobór prądu:                     | 0.2   |
| Ilość dźwięków dzwonka:          | 38    |
| Głośność [dB]:                   | 85    |
| Regulacja głośności [dB]:        | tak   |
| Zakres regulacji głośności [dB]: | 60-85 |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sygnalizacja optyczna:        | tak                          |
| Sposób montażu:               | Montaż natynkowy             |
| Stopień ochrony (IP):         | IP20                         |
| Materiał obudowy (odbiornik): | tworzywo sztuczne i materiał |
| Kolor obudowy:                | Czarny                       |
| Szerokość (odbiornik) [mm]:   | 124.8                        |
| Wysokość (odbiornik) [mm]:    | 124.8                        |
| Głębokość (odbiornik) [mm]:   | 36.6                         |

### Nadajnik:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj prądu (nadajnik):            | DC                |
| Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]: | 3                 |
| Typ i ilość baterii (nadajnik):     | 1xCR2032          |
| Wbudowana bateria (nadajnik):       | tak               |
| Moc maksymalna nadajnika [mW]:      | <5                |
| Stopień ochrony (IP) (nadajnik):    | IP44              |
| Z podświetleniem:                   | tak               |
| Z tabliczką opisową:                | tak               |
| Materiał obudowy (nadajnik):        | Tworzywo sztuczne |
| Kolor (nadajnik):                   | Czarny            |
| Szerokość (nadajnik) [mm]:          | 32                |
| Wysokość (nadajnik) [mm]:           | 76                |
| Głębokość (nadajnik) [mm]:          | 17                |

