

Bateryjny czujnik tlenku węgla z przyciskiem TEST, żywotność 7 lat

Marka: **Virone** | Symbol: **DC-1** | Ean: **5901752487130**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Urządzenie posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny, powiadomienie optyczne i dźwiękowe. Przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika lub wyciszyć alarm. Stężenie tlenku węgla mierzone jest w zakresie od 25 ppm do 550 ppm, a funkcja pamięci zapamiętuje ostatnią wartość tlenku węgla, które wywołało alarm. Urządzenie posiada sygnalizację słabych baterii, odczytuje temperaturę otoczenia w zakresie -15°C do 50°C oraz ma wbudowany system

autodiagnostyki. Zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 7 lat, a koniec żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem diody.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Rodzaje wykrywanych zagrożeń:	tlenek węgla
Sygnalizacja niskiego stanu baterii:	Tak
Rodzaj zasilania:	baterijne
Poziom głośności alarmu (dB):	>85/1m
Przycisk TEST:	Tak
Wyciszenie alarmu:	Tak
Sygnalizacja awarii:	Tak
Sygnalizacja końca okresu eksploatacji:	Tak
Wymiary - głębokość:	120 mm
Bateria w zestawie:	Tak
Żywotność sensora:	7 lat
Wymiary - szerokość:	90 mm
Wymiary - wysokość:	40 mm
Spełniane normy:	EN 50291-1:2010/A1:2012
Inne cechy:	funkcja pamięci, Testowany w Polsce
Wyświetlacz:	tak
Typ czujnika:	elektrochemiczny



