

Elektroniczny programator czasowy z wyświetlaczem LCD, wersja Schuko

Marka: **Virone** | Symbol: **DT-1(GS)** | Ean: **5908254816505**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Programator służy do ustawiania momentu włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych w określonym przedziale czasowym. Może sterować pracą dowolnego urządzenia elektrycznego jak np. oświetlenie, klimatyzator, ogrzewacz wody, kuchenka elektryczna. Posiada 16 programów czasowych, cztery duże przyciski, a także duży wyświetlacz LCD zapewniający łatwą obsługę oraz czytelny i przejrzysty pomiar.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	elektromechaniczny
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	3680 W
Prąd:	16 A
Typ gniazda:	2P+Z
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Ilość programów:	16
Montaż:	Gniazdko sieciowe
Stopień ochrony (IP):	20
Wymiary - szerokość:	75 mm
Wymiary - wysokość:	147 mm
Wymiary - głębokość:	75 mm
Wbudowany akumulator:	Tak
Rodzaj wbudowanego akumulatora:	Ni-MH
Napięcie wbudowanego akumulatora:	2.4 V
Pojemność wbudowanego akumulatora:	40 mAh
Zgodność z normą:	UN 38.3



