

Łącznik p/t schodowy Malta, 10A, 250V, WP-5M, czarny mat

ViRONE

Marka: **Virone** | Symbol: **FMS-102/B** | Ean: **5904988914968**



OPIS PRODUKTU

Seria Malta to seria włączników i gniazd podtynkowych. Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) występujący we włącznikach daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów, gniazda wyposażone są natomiast w tradycyjne połączenia śrubowe. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

Łącznik schodowy przeznaczony do montażu podtynkowego. Produkt służy do załączania i odłączania obwodu, z którym połączony jest oświetlenie schodowe. Łączniki tego typu montuje się zawsze parami. Funkcja tego typu łącznika polega na aktywowaniu np. oświetlenia z różnych miejsc lub kondygnacji. Podobnie zrealizować można oświetlenie w sypialni, które załączamy po wejściu do pokoju, a chcemy wyłączyć tuż przy łóżku, bez potrzeby wracania się do wyłącznika głównego. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń (IP20).

Produkt dostępny w dwóch kolorach: białym i czarnym. Wymiary 81x81x43mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Układ połączeń:	Łącznik schodowy
Sposób działania:	Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy
Liczba dźwigni:	1
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania:	Montaż pazurkowy / -śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Malowanie
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Czarny mat
Miejsce na oznaczenie:	Nie
Stopień ochrony (IP):	IP20
Napięcie znamionowe [V]:	250
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd znamionowy [A]:	10
Typ połączenia:	Wtyk samozaciskowy
Szerokość osprzętu [mm]:	81
Wysokość osprzętu [mm]:	81

Głębokość osprzętu [mm]:	15
Głębokość wbudowania [mm]:	27
Min. głębokość puszki montażowej [mm]:	29