

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu, 360st. IP20, gwint E27, 1x60W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-210 | Ean: 5901752480308

ORNO


OPIS PRODUKTU

Gniazdo służy do automatycznego sterowania oświetleniem. Jego zadanie polega na załączaniu i wyłączaniu źródła światła zainstalowanego w gnieździe. Nie wymaga instalacji. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia źródła światła po wykryciu ruchu i czułości natężenia światła.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1x60W
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	15 W
Wyjście przekaźnikowe:	Nie
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	gniazdo żarówki
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø50 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø50 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	130 mm
Temperatura pracy:	-20~+40
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø6 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

