

Czujnik zmierzchowy na szynę DIN z hermetyczną zewnętrzną sondą, IP65, 3000W

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-219 | Ean: 5901752482296

ORNO

OPIS PRODUKTU

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, jeżeli natężenie oświetlenia spadnie poniżej określonego poziomu. Potencjometr do regulacji natężenia światła. Montaż na szynie DIN. Zewnętrzna sonda wyposażona w kabel o długości ok. 1 m (2 × 0,5 mm²).

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Max. obciążenie: | 3000W |
| Stopień ochrony (IP): | 20 / 65 |
| Kolor: | biały |
| Montaż: | szyna DIN |
| Wymiary czujnika - szerokość (mm): | 35 mm |
| Wymiary czujnika - wysokość (mm): | 90 mm |
| Wymiary czujnika - głębokość (mm): | 66 mm |
| Kąt widzenia: | nie dotyczy |
| Wymiary otworu montażowego: | Ø9,6 mm |
| Typ czujnika: | zmierzchowy |
| Zasięg detekcji: | nie dotyczy m |
| Regulacja natężenia światła LUX: | Tak |
| Zasięg regulacji światła LUX: | <2–100lux |
| Regulacja czasu świecenia TIME: | Nie |
| Regulacja zasięgu detekcji SENS: | Nie |

