

Czujnik ruchu i obecności 360st. IP20, 1200W, do sufitów podwieszanych, 3 sensory

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-222 | Ean: 5901752483033

ORNO

OPIS PRODUKTU

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrójny system czujników ruchu z detektorami umieszczonymi pod specjalnym kątem zapewnia kontrolę całego obszaru. Urządzenie nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe, poczekalnie. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Tak
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø76 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø76 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	87.3 mm
Kąt widzenia:	360°
Wymiary otworu montażowego:	Ø61,5 mm
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø12 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie

