

Czujnik ruchu 360st. IP20, 1200W, aluminium, do sufitów podwieszanych, regulacja położenia sensora

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-223 | Ean: 5901752483040



OPIS PRODUKTU

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Mechaniczna regulacja położenia sensora czujnika, potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	1200
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	srebrny
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø85 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø85 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	56.7 mm
Kąt widzenia:	360°
Wymiary otworu montażowego:	Ø63 mm
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø3-6 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3-2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak



