

## Czujnik ruchu i obecności 360st. IP20, 2000W, 3 sensory

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-224 | Ean: 5901752483057



### OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrójny system sensorów z detektorami umieszczonymi pod specjalnym kątem zapewnia kontrolę całego obszaru. Urządzenie nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe, poczekalnie. Czujnik charakteryzuje wyższa inteligencja i większa dokładność, która umożliwi wykrywanie nawet najmniejszych ruchów. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	2000
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	500 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Tak
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	102,5 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	102,5 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	58.3 mm
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø20 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



