

Czujnik ruchu 180st. IP44, 800W, mini, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-242 | Ean: 5901752485099

ORNO

OPIS PRODUKTU

Małogabarytowy czujnik, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Mechaniczna regulacja pionowa i pozioma. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	800
Stopień ochrony (IP):	44
Max. Obciążenie dla źródła LED:	200 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	80,2 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	68,2 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	55.5 mm
Kąt widzenia:	180°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	15 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



