

Czujnik ruchu ultra płaski 360° sterowany pilotem, IP20

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-248 | Ean: 5901752489868

ORNO


OPIS PRODUKTU

Ultra płaski czujnik sterowany pilotem, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Pilot umożliwia zdalne włączenie/wyłączenie oraz regulację parametrów działania czujnika. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	2000W
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	1000 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	115 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	115 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	24.3 mm
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	6m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 30 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



