Czujnik ruchu 360/180st, IP65, 800W, biały

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-CR-256** | Ean: **5900378650232**

5 YEARS WARRANTY

OPIS PRODUKTU

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika:	Podczerwień pasywna
Kąt skanowania [°]:	180
Optymalna wysokość montażowa [m]:	1,8-2,5
Maksymalny zasięg boczny [m]:	12
Maksymalny zasięg na wprost [m]:	12
Średnica pola detekcji na powierzchni [m]:	24
Szybkość wykrywania ruchu [m/s]:	0,6-1,5
Regulowana wartość progowa natężenia światła:	Tak
Zakres regulacji natężenia światła [lx]:	<3-2000
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Do montażu sufitowego:	Nie
Montaż ścienny:	Tak
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Kolor:	Biały
Stopień ochrony:	IP65
Rodzaj napięcia:	AC
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Napięcie znamionowe [V]:	230
Minimalny czas załączenia [s]:	10
Maksymalny czas załączenia [min]:	15
Kąt detekcji w poziomie [°]:	180
Maksymalna moc łączeniowa [W]:	2000
Maks. moc przełączana LED [W]:	800

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Pobór energii [W]:	0.5
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Zakres temperatury [°C]:	-20 - +40
Wilgotność:	<93%
Wysokość [mm]:	72
Średnica [mm]:	90
Waga [g]:	180

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.