

Czujnik ruchu do dzwonek bezprzewodowych z serii LOGICO

Marka: Orno | Symbol: OR-DB-QM-124CR | Ean: 5901752487253

ORNO

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR umożliwia kontrolę drzwi wejściowych, korytarzy, pomieszczeń magazynowych, piwnic, wjazdów, parkingów itp., zasięg w terenie otwartym do 120 m, transmisja radiowa, (częstotliwość pracy 433MHz), współpracuje z odbiornikami dzwonek z serii LOGICO: OR-DB-QM-124, OR-DB-QM-125 pełniącymi funkcję centrali alarmowej, learning system (automatyczne logowanie), zasięg wykrywania ruchu: 5–8 m, kąt widzenia czujnika: 45°, stopień ochrony: IP20

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	Nie
--	-----

Odbiornik:

Sygnalizacja optyczna:	Nie
------------------------	-----

Nadajnik:

Wymiary nadajnika - wysokość:	120 mm
Wymiary nadajnika - głębokość:	60 mm
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania nadajnika:	4,5
Rodzaj zasilania nadajnika:	baterijne, 3 x AAA
Bateria w zestawie:	Nie
Wymiary nadajnika - szerokość:	47 mm



