

Czujnik gazu ziemnego 230V AC

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DC-636** | Ean: **5908254846151**



OPIS PRODUKTU

Czujnik gazu ziemnego to nowoczesne urządzenie o wysokiej skuteczności wykrywania metanu. Wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny natychmiast informuje użytkownika o wykrytym gazie, zapewniając jednocześnie szybką reakcję na zbliżające się niebezpieczeństwo.

Montaż powierzchniowy sprawia, że instalacja jest niezwykle prosta, a to przekłada się na szybkie zabezpieczenie przestrzeni przed potencjalnym zagrożeniem. Zaleca się montaż czujnika na około 15 cm od

sufitu dla skutecznej identyfikacji ryzyka. Urządzenie działa autonomicznie, wymaga jedynie napięcia zasilającego 230V AC.

Biały kolor czujnika pasuje do różnych aranżacji wnętrz, a nowoczesny design obudowy doskonale wpasuje się np. wieszając do przy meblach kuchennych. Stopień ochrony IP20 oznacza, że najlepszym miejscem na montaż czujnika będzie powierzchnia sucha, nienarażona na wilgoć.

Czytelne ikony i łatwa diagnostyka stanu czujnika zapewniają intuicyjne korzystanie z urządzenia, a przewodowe zasilanie eliminuje konieczność regularnej wymiany baterii.

Wymiary czujnika wynoszą 108x86x36 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Wykrywa gaz ziemny:	Tak
Wykrywa metan (CH ₄):	Tak
Próg alarmowy [DGW] (Dolnej Granicy Wybuchowości gazu):	0.08
Sposób montażu:	Montaż powierzchniowy
Urządzenie autonomiczne:	Tak
Rodzaj napięcia zasilającego:	AC
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V]:	230
Pobór mocy [W]:	≤1,2
Rodzaj sygnalizatora:	Optyczny/akustyczny
Głośność [dB(A)]:	70
Czas reakcji [s]:	≤30
Przycisk TEST:	Tak
Kolor:	Biały
Stopień ochrony [IP]:	IP20
Długość [mm]:	108
Szerokość [mm]:	86
Wysokość/głębokość [mm]:	36

Temperatura pracy [°C]:	(-10 - +55)
Wilgotność [%]:	<93
Waga [g]:	190
Żywotność sensora:	7 lat
Zgodny z normą:	EN 50194-1:2009