

AGAT LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, 140st, 800lm, IP54, 4000K, czarna

Marka: Orno | Symbol: OR-OP-6111BLPMR4 | Ean: 5908254801136

ORNO


OPIS PRODUKTU

Oprawa charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach, tworzy wyjątkową scenę świetlną. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Oprawa wyposażona w czujnik ruchu PIR, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu w polu detekcji, a czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Potencjometry do regulacji czasu świecenia i czułości natężenia światła.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem:	Tak
Trwałość L70/B50:	50000 h
Montaż:	Natynkowy
Rodzaj przyłącza:	Kostka śrubowa
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	54
Kąt świecenia:	120 °
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	czarny
Panel solarny:	Nie
Wymiary - szerokość:	210 mm
Wymiary - wysokość:	49 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	85
Materiał obudowy:	PC
Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	PC
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Ilość cykli wł/wył:	100000
Klasa ochronności:	II
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m

Zakres temperatury pracy:	- 20 ~ 40°C
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



