

AGAT LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu 140st, 800lm, IP54, 4000K, szara

Marka: Orno | Symbol: OR-OP-6111GLPMR4 | Ean: 5908254814631

ORNO

OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa AGAT LED 10W charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach, tworzy wyjątkową scenę świetlną. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany czujnik ruchu, który włącza oświetlenie gdy jest taka potrzeba i gwarantuje oszczędność energii. Kolor: szary.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Miejsce zastosowania:	Wewnątrz i na zewnątrz
Możliwość współpracy ze ściemniaczem:	Nie
Wymienne źródło światła:	Nie
Trwałość L70/B50:	50000 h
Rodzaj przyłącza:	Kostka śrubowa
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:	0,5 m
Strumień świetlny:	800 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	54
Kąt świecenia:	120 °
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób:	-20 ~ 40 °C
Kolor:	szary
Wymiary - szerokość:	210 mm
Wymiary - wysokość:	49 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	85
Waga:	400 g
Materiał obudowy:	PC
Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	Policarbon
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Ilość cykli wł/wył:	100000
Klasa ochronności:	II

Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. $\pm$ 3 sek.; max: 5 min. $\pm$ 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie