

HALIT LED 10W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu 140st, 600lm, IP65, 4000K, IK10, biała

Marka: Orno | Symbol: OR-OP-6116WLPMR4 | Ean: 5900378654810

ORNO


OPIS PRODUKTU

Oprawa ogrodowa, charakteryzuje się wysoką trwałością i jakością. Umieszczona na elewacjach budynków czy betonowych ogrodzeniach w ogrodach tworzy wyjątkową scenę świetlną. Zastosowane nowoczesne diody LED gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Wyposażona w pasywny czujnik podczerwieni, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu w polu detekcji, a czujnik zmierzchowy (w zależności od ustawień) załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Urządzenie wyposażone jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: poliwęglan (PC),

nietłukący.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	600 lm
Moc:	10 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	65
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Panel solarny:	Nie
Wymiary - szerokość:	180 mm
Wymiary - wysokość:	35 mm
Współczynnik oddawania barw CRI:	≥85
Kąt widzenia:	140°
Materiał klosza:	poliwęglan
Sterowanie czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	PIR
Zasięg detekcji:	9 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 5 min. ± 1 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



