

Przełącznik roletowy ORNO Smart Home podtynkowy (dopuszkowy) sterowany bezprzewodowo, z odbiornikiem radiowym, maks. moc silnika 300W



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-SH-1735 | Ean: 5908254810626



OPIS PRODUKTU

Przełącznik roletowy służy do zdalnego, bezprzewodowego sterowania roletami i żaluzjami. Przeznaczony jest do montażu w puszkach podtynkowych. Urządzenie współpracuje z systemem ORNO Smart Home opartym o silnik TUYA, który jest kompatybilny z systemami inteligentnego domu Google i Alexa. System kompatybilny jest z gniazdami i pilotami bezprzewodowymi ORNO takimi jak Standardowe OR-GB-417 -420 i MINI OR-

GB-438 -440 oraz gniazda IP44 Standardowe OR-GB-429 i MINI OR-GB-441. Do bezprzewodowej obsługi wymagany jest pilot zdalnego sterowania lub wyłącznik natynkowy z serii ORNO Smart Home. Istnieje możliwość sterowania przez iPhone'a, iPada oraz urządzeń z systemem Android i iOS po zastosowaniu centralnego gniazda (OR-SH-1731) ORNO Smart Home.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	przełącznik roletowy podtynk
Napięcie zasilania odbiornika:	230V AC
Moc max. nadajnika:	< 10mW
Komunikacja Wi-Fi:	Nie
Zgodny z Orno Smart Home:	Tak
Rodzaj transmisji:	Bezprzewodowy
Max. obciążenie:	300 W
Kolor:	biały
Możliwość rozbudowy:	Tak
Montaż:	podtynkowy
Max. prąd:	1.3 A
Zasięg w terenie otwartym:	30 m
Wymiary - głębokość:	25 mm
Wymiary - szerokość:	52 mm
Wymiary - wysokość:	52 mm
Wymiary otworu montażowego:	60 mm



