

RICU LED 5W A60, żarówka z czujnikiem ruchu, 330-390lm, 3000K, E27

Marka: Orno | Symbol: OR-SW-7001LR3 | Ean: 5901752487833

ORNO

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne źródło światła LED w kształcie żarówki z wbudowanym czujnikiem ruchu, wyposażone w 10 diod LED. Działanie polega na załączaniu i wyłączaniu źródła światła po wykryciu ruchu w obszarze detekcji przy zmniejszonym natężeniu światła. Czas świecenia po wykryciu ruchu: 45–60 sek. Nie wymaga instalacji. Kąt padania światła: 120°.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	390 lm
Moc:	5 W
Źródło światła:	LED
Temperatura barwowa:	3000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Montaż:	gniazdo E27
Wymiary - głębokość:	83 mm
Czujnik ruchu:	Nie
Wymiary - szerokość:	62 mm
Wymiary - wysokość:	62 mm
Trzonek:	E27
Kąt widzenia:	120°
Typ czujnika:	czujnik ruchu PIR
Zasięg detekcji:	3-6m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Nie
Regulacja czasu świecenia TIME:	Nie
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



