

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", z czytnikiem breloków zbliżeniowych, natynkowy, ARX N

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-VID-VP-1028 | Ean: 5901752482975



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7", dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 14 dźwięków dzwonka do wyboru, kamera CCD, montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie, miejsce na nazwisko, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, otwieranie rygla za pomocą

breloka zbliżeniowego, dodatkowe sterowanie bramą, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 15V DC lub opcjonalnie z zasilacza na szynę DIN OR-VID-VP-1009ZD, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 300mA nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Ilość przewodów:	5+2
Rodzaj zasilania:	zasilacz sieciowy
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny:	Nie
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor:	Tak
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon:	Tak
Sterowanie bramą automatyczną:	Tak
Zasilanie elektrozaczepu:	zasilanie z wideodomofonu
System łączenia:	5-żyłowy
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV:	Nie

Monitor:

Czytnik kart SD:	Nie
Ilość dźwięków dzwonka:	14
Obsługa:	głośnomówiący
Wyświetlacz:	7 "
Rozdzielczość monitora:	480/234
Kolor monitora:	czarny
Pamięć:	Nie
Funkcja Interkomu:	Nie
Ekran dotykowy:	Nie

Wymiary monitora - szerokość (mm):	232 mm
Wymiary monitora - wysokość (mm):	140 mm
Wymiary monitora - głębokość (mm):	21 mm

Panel zewnętrzny z kamerą:

Rozdzielczość kamery:	420 TVL
Kąt widzenia kamery pion/poziom:	65°/90°
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	Nie
Typ kamery:	tradycyjny obiektyw
Montaż:	natynkowy
Szyfrator:	Nie
Oświetlenie nocne:	białe diody LED
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość:	57 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość:	109 mm
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość:	158 mm







