

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP55

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-ZS-803** | Ean: **5901752481008**



OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, 1 przekaźnik do dzwonka, czytnik kart i breloków zbliżeniowych (2 karty w zestawie) pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami możliwych kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry

w pamięci przy zaniku napięcia, inteligentny przycisk wyjścia, 50 numerów ID dla gości (kod jednorazowy lub ograniczenie czasowe od 1 do 99 godzin), montaż na ścianie lub w ościeżnicy, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, obudowa w wersji natynkowej (IP55), przycisk dzwonka do drzwi, trzy wskaźniki diodowe, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Przycisk dzwonka:	Nie
Klawiatura dotykowa:	Nie
Tryb pracy:	brelok / brelok+karta / brelok lub kod
Stopień ochrony (IP):	55
Rodzaj zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Napięcie zasilania:	12V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Montaż:	podtynkowy
Max. ilość użytkowników:	1000
Wymiary - głębokość:	19 mm
Wymiary - szerokość:	46 mm
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Wymiary - wysokość:	160 mm
Szyfrator:	Tak
Inne cechy:	dodatkowy przycisk wywołania (dzwonek)
Częstotliwość:	125 kHz
Podświetlenie:	Tak

