

Zamek szyfrowy hermetyczny z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP68

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-804 | Ean: 5901752480407



OPIS PRODUKTU

Autonomiczny, hermetyczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami możliwych kombinacji, 1200 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zachowuje

zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia, przekaźniki mogą pracować w trybie impulsowym lub przernutnikowym, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, wandaloodporna i wodoszczelna obudowa (IP68), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury. Regulowany czas przekaźnika drzwi: 1–99 sekund, regulowany czas alarmu: 0–3 minuty.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Przycisk dzwonka:	Nie
Klawiatura dotykowa:	Nie
Tryb pracy:	brelok / brelok+karta / brelok lub kod
Stopień ochrony (IP):	68
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Napięcie zasilania:	12-24V DC/12-18V AC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	2
Montaż:	natynkowy
Max. ilość użytkowników:	1200
Wymiary - głębokość:	26 mm
Wymiary - szerokość:	58 mm
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Wymiary - wysokość:	135 mm
Szyfrator:	Tak
Częstotliwość:	125 kHz
Możliwość nadawania dostępu tymczasowego:	Nie
Możliwość nadawania dostępu stałego:	Nie
Podświetlenie:	Tak
Czytnik linii papilarnych:	Nie

