

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP20

Marka: Orno | Symbol: OR-ZS-806 | Ean: 5901752484443

ORNO


OPIS PRODUKTU

Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych. Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji, 2000 PIN-ów użytkownika, długość kodu 4 cyfry, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, montaż

natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED, ochrona antysabotażowa, czujnik wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury, regulowany czas otwarcia drzwi i trwania alarmu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Przycisk dzwonka:	Nie
Klawiatura dotykowa:	Nie
Tryb pracy:	brelok / brelok+karta / brelok lub kod
Stopień ochrony (IP):	20
Rodzaj zasilania:	12V DC
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Napięcie zasilania:	12V DC
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Montaż:	natynkowy
Max. ilość użytkowników:	1000
Wymiary - głębokość:	120 mm
Wymiary - szerokość:	50 mm
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Wymiary - wysokość:	27 mm
Szyfrator:	Tak
Inne cechy:	ochrona antysabotażowa
Częstotliwość:	125 kHz
Możliwość nadawania dostępu tymczasowego:	Nie
Możliwość nadawania dostępu stałego:	Nie
Podświetlenie:	Nie
Czytnik linii papilarnych:	Nie

