

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych, IP66 , Metalowa Obudowa



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-ZS-821 | Ean: 5908254803383



OPIS PRODUKTU

Czytnik zbliżeniowy umożliwia realizację elektronicznej kontroli dostępu (drzwi) przy zastosowaniu kart i breloków zbliżeniowych, pracuje na częstotliwości 125kHz, współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi. 1 wyjście przekaźnikowe oraz 1 przekaźnik do dzwonka, obsługa do 2000 użytkowników, możliwość zaprogramowania czasu otwarcia drzwi od 1 do 99 sekund, automatyczna blokada po nieprawidłowych próbach dostępu, ochrona antysabotażowa, obudowa hermetyczna (IP66) umożliwia montaż wewnątrz i na zewnątrz, wskaźnik diodowy LED. W zestawie dwie karty (OR-ZS-892) oraz dwa breloki (OR-ZS-890)

zbliżeniowe.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	Czytnik kart
Tryb pracy:	brelok / brelok+ karta / brelok lub kod
Rodzaj transmisji:	Przewodowy
Czytnik kart:	Tak
Rodzaj karty:	EM 125 kHz
Czytnik zbliżeniowy:	Tak
Szyfrator:	Nie
Czytnik linii papilarnych:	Nie
Max ilość użytkowników :	2000
Napięcie zasilania [V]:	12 DC
Częstotliwość [kHz]:	125
Ilość wyjść przekaźnikowych:	1
Obciążenie wyjść przekaźnikowych [A]:	2
Ochrona antysabotażowa:	Nie
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Materiał:	Metal
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Aluminium
Stopień ochrony [IP]:	IP66
Przycisk dzwonka:	Nie
Klawiatura dotykowa:	Nie
Szerokość [mm]:	42
Wysokość [mm]:	101

Głębokość [mm]:	30
Waga [g]:	225
Odległość odczytu karty [cm]:	(2~5)
Temperatura pracy [°C]:	(-40~60)
WILGOTNOŚĆ ROBOCZA [% RH]:	(10~90)



